



CORADIR S.A.

Experiencia en Desarrollo Tecnológico



CDR1005D

El CDR1005D es un Decodificador Digital que le ofrece la posibilidad de ver Señales Digitales de TV Digital SATVD (Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre). Incorpora salida HDMI para disfrutar alta definición en imagen y sonido. Asegura la compatibilidad con su televisor. Soporta Televisión Digital Interactiva (GINGA). Reproduce video, música e imágenes.

Desde acá usted puede descargar las actualizaciones de software de forma gratuita durante toda la vida útil del equipo.

[Las imágenes son meramente ilustrativas.]

Características Técnicas:

Compatibilidad	SATVD-T Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre
Codificación de video:	H.264, H.263 y MPEG4 D1/SD.
Decodificación de video:	MPEG-4, MPEG-2, H.264/AVC, VC1, H263 MPEG-1.
Formatos multimedia soportados:	JPEG, MP3, AVI, MP4, MKV, MPG, TS y FLV.
Funcionalidades	Programa de grabación por EPG o programación manual por USB. Menú OSD multilinguaje. Soporte de EPG (Guía Electrónica de Programas). Soporte de búsqueda automática y manual de canales.
Resoluciones de Video Soportadas	480i, 576p, 720p, 1080i
Relación de aspecto	16:9 y 4:3
Conexiones	Entrada RF para antena TV Digital SATVD. Salida YPbPr. Salida S/PDIF. Salida AV Audio y video. (Análogo) Salida de video HDMI 1.2. Conector RJ45 Ethernet 10/100 Mbits. 1 x USB 2.0 para dispositivo externo.
Actualización	Actualización vía USB.
Procesador	STi7162
Memoria:	64 Mb NAND Flash. Memoria SPI Flash 1Mb.
SDRAM	256 mb DDR2-SDRAM.