



CORADIR S.A.

Experiencia en Desarrollo Tecnológico



CDR1800D

Este Decodificador Digital, compatible con la Norma Argentina de Televisión Digital, le ofrece la posibilidad de ver Señales Digitales de TV Digital SATVD (Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre). Trae salida HDMI incorporada para disfrutar alta definición en imagen y sonido. Asegura la compatibilidad con su televisor, sin importar si es antiguo o un moderno LED/LCD Full HD de última generación, al tener salidas para la variada gama de televisores del mercado. Entre sus características debemos destacar que soporta Televisión Digital Interactiva (GINGA). También es capaz de reproducir video, música e imágenes.

[Las imágenes son meramente ilustrativas.]

Características Técnicas:

Compatibilidad:	SATVD-T Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y analógico por cable.
Decodificación de video:	MPEG2, MPEG4, H.264, RV, MJPEG, VC1, H263 MPEG1 formatos
Codificación de video:	H.264, H.263 and MPEG4 D1/SD
Formato de multimedia soportados:	JPEG, MP3, AVI, MP4, MKV, MPG, TS y FLV
Menú:	OSD multilinguaje
Soporte:	EPG (Guía Electrónica de Programas) Búsqueda automática y manual de canales. Actualización vía USB.
Resoluciones Soportadas:	480i, 480p, 576p, 720p, 1080i resolución de video
Conexiones:	Entrada RF para antena TV Digital SATVD Salida YPbPr Salida S/PDIF Salida AV Audio y video. (Analógico) Salida HDMI Conector RJ45 Ethernet 10/100 Mbits 2 x USB 2.0 para conexión de Teclado & Mouse o dispositivo externo
Memoria:	128 NAND Flash Memoria SPI Flash 1Mb
SDRAM:	256 mb DDR2-SDRAM